

03001 MERDİVEN OTOMATIĞI

KULLANIM ALANLARI

- Binalarda (ev, işyeri vs.), merdiven aralıklarında

MONTAJ VE KULLANIM İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazın montajı mutlaka bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın montajına bağlamadan önce gerilimi kesiniz.
- Cihazın beslemesine 16A sigorta bağlayınız.
- Cihazı düz zemine monte ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Çalışma gerilimi	230 - 240V~ 50/60 Hz
Kontak akımı 	10A
Zaman ayarı	Min. 6 ± 1sn. - Max. 6 ± 1 dk.
Koruma derecesi	IP20 Class II

* Kısa devrelere karşı korumalı

* Işıklı anahtar uyumlu

BAĞLANTI ŞEMASI

1. Faz, 2. Lamba, 3. Nötr ve 4. Buton uçlarını bağlantıya bağlamadan önce kontrol ediniz. Aşağıdaki montaj şemasında belirtilen şekilde tesisatınızı çekiniz.



Otomatik-devamlı anahtar

Anahtar otomatik pozisyona alındığında cihaz butona her basışta çalışacaktır.

Otomatik-devamlı anahtar

Anahtar devamlı pozisyona alındığında ışıklarınız sürekli yanacaktır. Butona basmaya gerek yoktur.

Ok işaretini (+) yöne çevirdiğinizde cihazın çalışma süresi artar. Ok işaretini (-) yöne çevirdiğinizde cihazın çalışma süresi azalır.

SORUN GİDERME

ARIZA	NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaza gerilim verdikten sonra sigorta atıyorsa	Bağlantı hatası var demektir	Tesisatınızı gözden geçiriniz
Cihaz kendiliğinden çalışıyorsa	Bağlantı hatası var demektir	Tesisatınızı gözden geçiriniz
Cihaz hiç çalışmıyorsa	Bağlantı hatası var demektir	Tesisatınızı gözden geçiriniz
Cihaz çalıştıktan sonra kendi kendine kapanıyorsa	Fabrika çıkış zaman ayarı minimumdadır	Zaman ayarını yapınız



Daha fazla bilgi için: **0 800 261 78 05** no'lu ücretsiz danışma hattımızı arayabilirsiniz.

info@na-de.com.tr

www.na-de.com.tr

KK-03001_130913_TR_EN_00

03001 TIME-LAG SWITCH

USAGE AREAS

- Stairway space areas (Houses, offices, etc.)

CAUTIONS FOR USAGE & MOUNTING

- Mounting of the product must be done by an electrician.
- Turn off the network before mounting.
- Use 16A fuse to the supply input.
- Mount the device to smooth surface.

SPECIFICATIONS


Operating voltage	230 - 240V~ 50/60 Hz
Contact current	10A
Time setting	Min. 6 ± 1sec. - Max. 6 ± 1 dmin.
Protection class	IP20 Class II

* Short-circuit protected

* Suitable for illuminated light switch

MOUNTING SCHEME

1. Faz, 2. Lamba, 3. Nötr ve 4. Buton uçlarını bağlantıya bağlamadan önce kontrol ediniz. Aşağıdaki montaj şemasında belirtilen şekilde tesisatınızı çekiniz.



⊙ Automatic-continuous switch

When the switch turns to "Automatic" position, the device will operate by every push.

⊗ Automatic-continuous switch

When the switch turns to "Continuous" position, the device will operate continuously. There is no need to puss button. When the arrow turns to (+) direction, operation period/time will increase.

When the arrow turns to (-) direction, operation period/time will decrease.

TROUBLESHOOTING

MALFUNCTION	CAUSE	SOLUTION
After supplying the device, if the fuse turns off.	Bad wiring	Check the wiring
The device starts to operate itself	Bad wiring	Check the wiring
The device does not operate	Bad wiring	Check the wiring
The device turns off itself	Factory adjustment is at minimum time	Change the time period



For further information, please call : **0 800 261 78 05**

info@na-de.com.tr

www.na-de.com.tr